

TV-kanalen		Per 01/06/2014										AXIEMT RX													
Kan.	van tot	Groningen	Friesland	Drenthe	Overijssel	N-Holland	Z-Holland	Utrecht	Gelderland	Zeeland	N-Brabant	Limburg	Flvoland	UHF-R (UR)	AXIEMT-TX	QLXD	ULX uit productie	SLX, FP	BLX(R) in-advisee	PX uit productie	PG uit productie	PSM-900	PSM-1000	PSM-200	
21	470 478	D				D							B	G1E	G51	G3E	G4E					G6E	G10E		
22	478 486			D									B	G1E	G51	G3E	G4E					G6E	G10E		
23	486 494				D							D	B	G1E	G51	G3E	G4E					G6E	G10E		
24	494 502					D	D	D				D	B	G1E	G51	G3E	G5E					G6E	G10E		
25	502 510	D		D									B	G1E	G51	G3E	G5E					G6E/G7E	G10E		
26	510 518												B	G1E	G51	G5E							G7E	G10E	
27	518 526					D	D	D				D	B	H4E/G1E	G51	H5	H8E					G7E	G10E	H2	
28	526 534					D	D	D				D	B	H4E/G1E	G51	H5	H8E					G7E	G10E	H2	
29	534 542					D	D	D				D	B	H4E	H51	H5	H8E				H7	G7E	G10E	H2	
30	542 550	D		D									B	H4E	H51	H5	H8E				H7			H2	
31	550 558					D						D	B	H4E	H51	J2							J8E	H2	
32	558 566					D						D	B	H4E	H51	J2							J8E		
33	566 574	D		D								D	B	H4E	H51	J2							J8E		
34	574 582					D						D	B	H4E/J5E	H51	J2							J8E		
35	582 590					D						D	B	J5E	H51	J2							J8E		
36	590 598					D	D	D				D	B	J5E	H51						K7	K1E	J8E/K10E		
37	598 606					D						D	B	J5E	H51						K7	K1E	J8E/K10E		
38	606 614	Vrij voor Radio astronomie via 608										B/C	J5E/K4E	K51	K2E	K3E	K9E	K5E	K3E/K14	K5E	K8E	K1E	J8E/K10E	K9E	
39	614 622					D							B/C	J5E/K4E	K51	K2E	K3E	K3E/K14	K5E	K8E	K1E	J8E/K10E	K9E		
40	622 630					D							B/C	J5E/K4E	K51/L51	K2E		K14				K1E	K10E/L8E	K9E	
41	630 638							D	D			D	B/C	L3E/K4E	K51/L51	K2E	L4E						K10E/L8E		
42	638 646												B/C	L3E/K4E	K51/L51	L4E						L6E	K10E/L8E		
43	646 654											D	B/C	L3E/K4E	K51/L51	L4E						L6E	K10E/L8E		
44	654 662					D						D	B/C	L3E/K4E	K51/L51	M2	L4E					L6E	K10E/L8E		
45	662 670											D	B/C	L3E	L51	M2	M17					M10	L6E	L8E/L9E	
46	670 678	D										D	B/C	L3E	L51	M2	M17					M10	L6E	L8E/L9E	
47	678 686					D						D	B/C	L3E	L51	M2	M17					M10	L6E	L8E/L9E	
48	686 694					D	D	D				D	B/C	L3E	L51	M2							L6E	L8E/L9E	
49	694 702					D	D	D				D	B/C	L3E/M5E	L51	M2							L6E	L8E/L9E	
50	702 710												C	M5E			P4					P7	L9E		
51	710 718											D	C	M5E/P8	P51	P4						P6	P7	L9E/P8	
52	718 726											D	C	M5E/P8	P51	P4						P6	P7	L9E/P8	
53	726 734											D	C	M5E/P8	P51	P4						P6	P7	L9E/P8	
54	734 742	D		D								D	C	Q5/M5E/P8	P51	Q2	Q24	Q24	Q24	Q11		P7	L9E/P8		
55	742 750											D	C	Q5/M5E/P8	P51	Q2	Q24	Q25	Q24	Q11			P8	Q3	
56	750 758											D	C	Q5/M5E/P8	P51	Q2	Q24	Q25	Q24	Q11		Q15	P8	Q3	
57	758 766					D	D	D				D	C	Q5/P8	P51	Q2	Q25	Q24				Q15	P8	Q3	
58	766 774					D	D	D				D	C	Q5/P8	P51	Q2						Q15	P8	Q3	
59	774 782					D						D	C	Q5/P8	P51	Q2						Q15	P8	Q3	
60	782 790											D	C	Q5/P8		Q2/R4						Q15	P8	Q3	
61	790 798											D	C	Q5/R9		R4		R12				R21/R22	Q22		
62	798 806											D	C	Q5/R9		R4	R5	R12	R1		R10	R21/R22	Q22	R8	
63	806 814											D	C	Q5/R9		R4	R5	R12	R1		R10	R21/R22	Q22	R8	
64	814 822											D	C	R9		R4	R5		R1			R22	Q22		
65	822 830											D	C	R9		S3		S8				R22			
66	830 838											D	C	R9		S3		S8							
67	838 846											D	C	R9		S3	S6							S5	
68	846 854											D	C	R9		S3	S6				T1			S5	
69	854 862											D	C	R9		S3	S6				T1	T10		S5	
70	862 870	Geharmoniseerd europ. div. gebruikers										C	R9		S3	S6	T11	T1	T10						S5

Actief

!!! Pas op Zenders kunnen een vermogen bezitten waardoor zij ook buiten de provincie storing kunnen opleveren

Vanaf februari 2013 in gebruik bij mobile services

XXX= Standaard frequentie Nederland  
 XXXX= Europees goedgekeurde frequenties  
 Frequenties voor de rest van de wereld op aanvraag

T-DAB => Shure huidige series PER 01-06-2014

TV-kanalen		Per 01/06/2014										Geen Shure systemen meer leverbaar in VHF banden						
Kan.	van tot	Groningen	Friesland	Drenthe	Overijssel	N-Holland	Z-Holland	Utrecht	Gelderland	Zeeland	N-Brabant	Limburg	Flvoland	L-Serie	N-Serie	SC-Serie *	EC-Serie	-Serie
5	A	####																
5	B	####																
5	C	####																
5	D	####																
6	A	####																
6	B	####																
6	C	####																
6	D	####																
7	A	####																
7	B	####																
7	C	####																
7	D	####																
8	A	####																
8	B	####																
8	C	####																
8	D	####																
9	A	####																
9	B	####																
9	C	####																
9	D	####																
10	A	####																
10	B	####																
10	C	####																
10	D	####																
11	A	####																
11	B	####																
11	C	####																
11	D	####																
12	A	####																
12	B	####																
12	C	####																
12	D	####																

Digitale Radio zender (T-DAB) Operationeel \* = 8 frequenties selecteerbaar per unit # = TV kanaal 11 geleverd tot 1997